



teraz możliwość dobrego słyszenia zapewnia design...



- o kompletny zestaw do montażu
- o 2 wejścia: micro/line + line
- o mały mikrofon płaszczyznowy
- o zasilacz Phantom 4,5V
- o wskaźniki działania pętli
- o wyjściowe zabezpieczenia i regulacje
- o kompresor i eliminator hałasu
- o duży prąd pętli >2A
- o różne tryby mocy wyjściowej
- o zasilacz sieciowy 12V w zestawie
- o małe wymiary (92x52x18mm)
- o zgodny z norma PN-EN 60118-4
- o gwarancja 5 lat

DCL20 kit to zestaw pętli indukcyjnej, który umożliwia wyposażenie każdej lady recepcyjnej lub stanowiska w urzędzie czy kasie. Ten system pozwala na spełnienie wymagań aktualnej „Ustawy o zapewnieniu Dostępności” i jest całkowicie zgodny z wymaganiami normy **PN-EN60118-4**. Miniaturowy wzmacniacz DCL20 przystosowany jest do dyskretnego zamocowania pod biurkiem lub blatem. Posiada 2 wejścia, regulacje i diodę LED, która pokazuje zasilanie i moc przekazywaną do pętli. Kompletny zestaw zawiera wzmacniacz pętli indukcyjnej, mikrofon, pętlę, zasilacz oraz 3 naklejki z piktogramem „T”. Zestaw DCL20 wyposażony jest w specjalny obwód dźwiękowy, który automatycznie dostosowuje głośność transmisji, unikając skutków głośnych lub nagłych hałasów.

Wejście	
Wejście audio	2 (1 micro/line + 1 line)
Gniazda	micro jack 3,5mm, błot zaciskowy
Phantom	4,5V, 1mA
Zasilanie	
Napięcie	12Vdc / 1,5A
Złącze	zolowany blok zaciskowy
Sieciowe	230V 50/60Hz max 20W
Bezpiecznik	termiczny
Audio processor	
Kompresor	od 1:1 do 20:1
Atak	10 msec
Odpuszczanie	auto 500ms / 1500ms
Elim. hałasu	limiter do 8kHz, 17kHz -6dB
Dynamika/THD	>60dB / <0,5%

Wyjście	
Typ	Prądowe max 3,5 A
Pętla	0,1 Ohm - 1 Ohm
Moc RMS	2A przy 1 kHz
Bezpiecznik	temperatura, zwarcie, start

