

przenośny system Pętli Indukcyjnej



Przenośny system pętli indukcyjnej LA9 0 to wygodne rozwiązanie dla użytkowników aparatów słuchowych, albowiem ułatwia im słuchanie rozmów w hałaśliwym otoczeniu za pomocą aparatu słuchowego przełączanego w pozycję „T”.

Może być używany w recepcjach, salach konferencyjnych, stanowiskach obsługi, kasach ...wszędzie tam, gdzie rozmowa indywidualna musi odbywać się w hałaśliwym miejscu lub tam, gdzie wymagana jest dyskrecja. Może być również używany w sali konferencyjnej dla jednego użytkownika aparatu słuchowego, aby mógł on słyszeć grupę osób używających mikrofonów. To urządzenie pomoże w zapewnieniu zgodności z „Ustawą o zapewnieniu Dostępności”.

Mikrofon, wbudowany w urządzenie, wychwytuje głos osoby, która ma być słyszana i przesyła sygnał „pętli” do użytkownika aparatu słuchowego. Osoba mówiąca i użytkownik aparatu słuchowego muszą znajdować się w odległości max. 1 m od urządzenia.

Możliwości

- Światelko potwierdzające działanie
- Zasilanie bateryjne/sieciowe
- Wskaźnik ładowania
- Wskaźniki włączenia/wyłączenia
- Transmisja głosu/wskaźnik działania pętli
- Przełącznik dla mikrofonu:
wewnętrzny/zewnętrzny/mieszane
- Gniazdo 3,5 mm do mikrofonu
zewnętrznego
- Regulacja czułości mikrofonu zewnętrznego
- Gniazdo Kensington Lock (zabezpieczenie przed kradzieżą)
- Otwory montażowe na śruby
- 4 samoprzylepne gumowe nóżki
- 2 lata gwarancji

Zawartość

- wzmacniacz z wbudowaną pętlą
- 2 kolorowe panele do wyboru
- bateria akumulatorów
- zasilacz/ładowarka 16V DC 1A
- naklejka montażowa pętli „T”

Użytkownik aparatu słuchowego zobaczy światelko z przodu urządzenia, które potwierdza, że system działa a mówca zobaczy informację, że jego głos jest transmitowany.

System może być używany z dodatkowym zewnętrznym mikrofonem do wzmocnienia mowy osoby, która ma być słyszana i z dołączoną słuchawką telefoniczną, aby obie osoby mogły mieć wyraźniejsze odbieranie i przesyłanie swoich głosów, przy mniejszym wpływie hałasu w otoczeniu.

Taki zestaw pętli (LA9 0 set) przeznaczony jest nie tylko do stałej instalacji przy ladach sprzedaży, ale jest też idealny do dyskretnej konsultacji i stanowi cenną usługę nie tylko dla osób z wadami słuchu, ponieważ dołączona słuchawka będzie działać jak telefon między mówcą a słuchaczem.

Zestaw (LA9 0 set)

zawiera wszystko, czego potrzebujesz do profesjonalnego zastosowania:

- * słuchawkę „telefoniczną”
- * specjalny uchwyt na słuchawkę
- * mikrofon stołowy
- * przewód połączeniowy



Parametry techniczne

Zasilanie	Wewnętrzny akumulator NiMH 12V DC 1300mAh Zewnętrzna ładowarka 100-240V 50-60Hz AC 20VA 16.0VDC 1.0A Automatyczny wyłącznik po 5 minutach Czas ładowania ok. 4 godzin Czas pracy po naładowaniu ok. 6 godzin
Regulacje	Zewnętrzny Mikrofon / Wejście liniowe: regulator obrotowy.
Wejścia	1 x wewnętrzny mikrofon; czułość -60dB ±3dB 1 x liniowe dla zewnętrznego mikrofonu. Gniazdo 3.5mm stereo jack Gniazdo zasilania DC dla mikrofonu pojemnościowego. Czułość 2-500mV przy pełnym wysterowaniu
Pętla	Wbudowana cewka Pętli, Moc wyjściowa 10W max.
Wzkaźniki	Niebieski (LED) wskazanie "Włączenia" na froncie Zielony (LED) wskazanie "Włączenia" z tyłu Pomarańczowy (LED) wskazanie poziomu wysterowania „pętli"
Wymiary	Szerokość 200mm, Wysokość 185mm, Głębokość 75mm Ciężar: 680g razem z akumulatorami.