



BDM 308

BDM 308

stacja Mikrofonu Strefowego

Kierunkowy mikrofon giętkiej szyjce umieszczony na podstawie z membranowymi selektorami stref i włącznikiem oraz wskaźnikiem głośności. Wybierając odpowiednią strefę i naciskając przycisk "call", umożliwia selektywny przekaz informacji lub treści reklamowych do wybranych obszarów, w których muzyka zostaje automatycznie wyciszana. Wskaźnik "speak now" pokazuje kiedy (po wybrzmieniu gongu) można mówić. Posiada bardzo pomocny system automatycznego odłączania stref, po kilku minutach nie używania mikrofonu. Dostępne są również modele 4, 16 lub 32-strefowe, a także w wersji M z opcją monitorowania obwodów.

dynamiczna kapsuła kierunkowa 250 Ohm na "gęsiej szyjce"
membranowe przyciski 8 stref + 1 ogólna strefa rozgłoszeniowa
wbudowany wzmacniacz poziomu OdB i limiter sygnału audio
"speak now" wskazuje załączenie mikrofonu - z opóźnieniem dla gongu
wskaźniki: poziomu występowania przy zapowiedzi i zajętości stref
wyposażony w przewód 25-pin D * zasilanie zewnętrzne 24V
czasowy system automatycznego resetowania selektora stref
w wersji M z wbudowanymi obwodami monitorowania



Modele w wersji M (np BDM308M) są fabrycznie wyposażone w obwody monitorowania połączeń dlatego mogą pełnić funkcję mikrofonu strażaka w systemach Alarmu Głosowego