

BEZPRZEWODOWY SYSTEM PRZEWODNIKA

Zbudowany dla komentatora lub przewodnika do narracji na żywo w trakcie zwiedzania dla pojedynczych lub grupowych uczestników wycieczek w muzeach, ogrodach zoologicznych, fabrykach, parkach przyrody lub innych imprezach.

Może mieć również inne zastosowanie takie jak nauka języka, podpowiadanie lub wielojęzyczne tłumaczenia.



- UHF z synteza częstotliwości PLL
- 8 przełączanych kanałów
- z jednym lub wieloma odbiornikami
- lekkie, przenośne urządzenia z regulacją głośności
- nadajnik ma wbudowany mikrofon do użytku ręcznego oraz z dołączanym mikrofonem, gdy jest noszony na pasku lub w kieszeni
- nie wymaga uzyskania pozwolenia
- odbiorniki z wbudowanym głośniczkiem i słuchawka nauszna
- zasilany przez 2 ładowalne akumulatorki NiMH, które zapewniają pracę aż do 10-12 godzin
- wykonane w kolorze czarnym mat
- ładowane bez potrzeby wyjmowania akumulatorów



BEZPRZEWODOWY SYSTEM PRZEWODNIKA

SPECYFIKACJE

OGÓLNE

TRANSMISJA FM
ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI
ILOŚĆ KANAŁÓW
STABILNOŚĆ
MAX. ODCHYLENIE
ZAKRES DYNAMIKI
ZNIEKSZTAŁCENIA THD
PRE/DE EMFAZA
PASMO PRZENOSZENIA
ANTENA
ZASILANIE
ŻYWOTNOŚĆ AKUMULATORA
ZASIĘG DZIAŁANIA

synteza PLL
UHF 700MHz - 960MHz
8 przełączalnych
+/-0.005%
+/-75kHz
>80dB
<1%
<50ms
200Hz-10kHz
helical antenna
2 AA akumulatory Ni-MH
10 godzin
>100m w otwartej przestrzeni

GT300T NADAJNIK

MIKROFON
RADIOWY SYGNAŁ WYJŚCIA
ODSTĘP OD SZUMÓW
TŁUMIENIE
WYMIARY
WAGA

pojemnościowy
10-12mW
>110dB
<-60dB
92 x 65 x 25mm
78g

GT300R - ODBIÓRNIK

ODBIÓR FM
TŁUMIENIE WSTĘG BOCZNYCH
CZĘSTOTLIWOŚĆ PRZEMIANY
WYJŚCIE AUDIO
WYMIARY
WAGA

synteza PLL
<60dB
70.7MHz/10.7 MHz
0.2W
92 x 65 x 25mm
80g

ŁADOWARKI (OPCJONALNIE)

DC302
DC310
DC320

- inteligentna ładowarka dla 2 urządzeń, wolnostojąca
- inteligentna ładowarka dla 10 urządzeń, w walizce
- inteligentna ładowarka dla 20 urządzeń, w walizce

BEL AQUALIC

Sienkiewicza 11/2
80-227 Gdańsk, POLAND
www.bel-aquatic.com.pl

tel: (+58) 3411839, 7631286
fax: (+58) 341 23 86
e-mail: robo@bel-aquatic.com.pl



GT300R

GT300T